



CAMPANES

CAMPANA EXTRACTORA

MANUAL D'US BIM I VISIBILITAT EN REVIT

14.10.2019

INTRODUCCIÓ

Aquest manual està destinat als usuaris i clients de Morgui amb la finalitat que puguin entendre el recurs BIM proporcionat.




INSERCIÓ AL PROJECTE

1. El model s'inserta com una família carregable. Des de la icona "Insertar" o bé arrossegant-la.
2. Té plànols de referència a la meitat, en secció transversal i longitudinal.
3. Les mides i la configuració es retocaran a l'apartat dels "Paràmetres d'exemplar", **no amb els punts de control que apareixen al seleccionar la família.**

VISIBILITATS

Les línies de la campana són línies d'anotació i estan classificades com a "Equips mecànics".





CAMPANES

CAMPANA EXTRACTORA


MANUAL D'US BIM I VISIBILITAT EN REVIT

14.10.2019

PARÀMETRES

D'EXEMPLAR

- Estàndar:** Quan està activat, les mides estan bloquejades i s'adapten a la mida immediatament superior del catàleg.
Desactivant aquest paràmetre, ens deixa posar una mida personalitzada fora de catàleg. Farà cas a "Longitud Usuario".
Longitud/Fondo Usuario: Fa referència a la mida dels extrems de la campana. Si està activada la pestanya "Estàndar" seleccionarà la mida més propera del catàleg.



Altura instal·lació: L'alçada fa referència a l'alçada lliure fins la part inferior de la campana.

- Techo:** Defineix el tipus de plenum. (Amb punxonat/Plenum d'extracció/Sense plenum).
Altura plenum: Defineix l'altura del plenum.
Luminària: Estableix el tipus de lluminària a l'interior de la campana. (CLM SL/CLM 62/CLM 122/Sense il·luminació)
- Desplazamiento:** Quan hi ha 1 connexió d'extracció o impulsó. Es pot definir la posició segons els paràmetres X i Y. Si hi ha més d'un conducte, es quedarà simètric longitudinal i transversal.

Nota: No modificar cap paràmetre de la secció "Otros".

Propiedades	
BERET CENTRAL	
Equipos mecánicos (1)	
Restricciones	
1	Estándar <input checked="" type="checkbox"/>
	Longitud Usuario 6100.0
	Fondo Usuario 1500.0
	Altura Instalación 1900.0
2	Techo<Entorno> Plenum con punzonado
	Altura Plenum Usuario 300.0
	Luminaria<Emplazamiento> Luminaria : CLM SL
3	Desplazamiento "X" Condu... 20.0
	Desplazamiento "Y" Condu... 800.0
	Desplazamiento "X" Condu... 3000.0
	Desplazamiento "Y" Condu... 400.0
	Nivel Nivel 1
	Anfitrión Nivel : Nivel 1
	Desfase 0.0
Materiales y acabados	
	Material por defecto
Eléctrico - Cargas	
	Panel
	Número de circuito
Cotas	
	Longitud Campana 6500.0
	Fondo Campana 2200.0
	Altura Campana 390.0
	Altura Plenum 350.0
	Desplazamiento "X" Condu... 1622.0
	Desplazamiento "Y" Condu... 1097.0
	Desplazamiento "X" Condu... 809.5
	Desplazamiento "Y" Condu... 299.5
Mecánica	
	Clasificación de sistema Aire viciado, Suministro de a...
	Nombre de sistema
Datos de identidad	
	Imagen
	Comentarios
	Marca 341
Proceso por fases	
	Fase de creación Nueva construcción
	Fase de derribo Ninguno
Ayuda de propiedades	
Aplicar	